



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



DPH 1416 tölcéses magassugárzó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Általános alkalmazása zárt- és szabadtéri hangosításhoz gyártott 2 utas hangdobozokban történik. A magassugárzó kizárólag külső hangváltóval együtt helyezhető üzembe. A hangváltó megválasztásánál ügyelni kell arra, hogy csak az a frekvenciasáv kerülhet rá a hangszóróra, amelyet az képes is megszólaltatni. Ellenkező esetben túlterhelés következtében meghibásodhat! Tilos közvetlenül erősítőre kapcsolni!

Névleges terhelhetősége nagyobb legyen, mint az erősítő névleges kimenő teljesítménye. A hangszínszabályozók kiemelése esetén egy kisebb teljesítményű erősítő is veszélyt jelenthet a hangszóróra nézve. Kapcsolja ki a hangszínszabályozókat! Megfelelően kiépített rendszer esetén azok alkalmazása szükségtelen és káros.

Csatlakoztatás

Ügyeljen a megadott polaritásnak megfelelő bekötésre. Ezt a műveletet a rendszer áramtalanított állapotában végezze el! A pozitív csatlakozó megjelölésre került. Mielőtt először feszültség alá helyezi a rendszert, ellenőrizze le a bekötés helyességét. A csatlakozások legyenek stabilak és zárlatmentesek, a hangerő-szabályozó pedig álljon minimum pozícióban.

A maximális hangerő

Minden hangsugárzót be kell jártni a rendeltetésszerű használatot megelőzően. Az első 30-50 üzemórán csak 50%-os terheléssel működtethető!

Nagyobb hangerőállásnál bizonyos esetekben előfordulhat torz, rossz minőségű hangzás. Ezt okozhatja túl kicsi teljesítményű erősítő, amelynek megnő a torzítása nagyobb hangerő esetén. A nagy teljesítményű erősítő pedig túlterhelheti a rosszul megválasztott hangsugárzót. A rendszer maximális hangereje az, amely még jó minőségben, torzításmentesen hallgatható.

A hangerő további felszabályozásával már nem emelkedik a kimenő-teljesítmény, sőt megnő a rendszer torzítása! Ez rendkívül káros a hangtekercsre nézve és meghibásodáshoz vezethet!

Figyelmeztetések:

- *A hangsugárzók beszerelése fontos szakmai ismereteket és tapasztalatokat igényel, amelyekre e leírásban nincs módunk kitérni. Ha szükséges, forduljon szakemberhez!*
- *A gondatlan beszerelésből vagy felelőtlen használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthető a garancia!*
- *A hangsugárzót rögzítse biztonságosan, stabilan a helyére! Javasolt a mágneset a hangdoboz egyik merevítőjével alátámasztani!*
- *Védje napfénytől, portól, párától, nedvességtől!*

